ていでん丸 mini　取扱説明書

1. 各部の名称

2. 初期設定（電池の寿命を長持ちさせるための設定）

まず最初に①切替スイッチを真中にしてOFF状態にする。
ACアダプタの電源コードを②ジャックに差し込んで、プラグ側を家庭用電源コンセントに差してていでん丸 miniを３時間半充電する（③充電表示ＬＥＤが赤く点灯する）

充電が完了すると③充電表示ＬＥＤが消える。
電源コードを抜いて、①切替スイッチを外側の「モード1」に入れて７時間以上点灯させる

充電がすべて無くなったらもう一度充電する。これを２～３回繰り返す

3. 使用方法

室内で使う

付属のACアダプタの電源コードを
②ジャックに差し込んで、電源プラグをコンセントに差す
（③充電表示ＬＥＤが赤く点灯して充電される）

通常モードで設置
とにかく暗くなったら明かりが欲しい

①切替スイッチを「切」から「モード1」
（外側）に入れておく

部屋の明かりを消してみる

④明暗センサーが反応して
ていでん丸 miniが明るく点灯する
（充電しながら点灯する）

②ジャックから電源コードを抜いても点灯する
（停電やブレーカーが落ちた時にも点灯する）
連続点灯時間：約6時間

部屋の照明を付ける
（停電時はそのまま持ち運んでブレーカーを
照らして確認することも可能）

”ていでん丸 mini”の点灯は消える

停電モードで設置
停電時などのみ明るくなれば良い

①切替スイッチを「切」から「モード2」
（②ジャック側）に入れておく

部屋の明かりを消してみる

①切替スイッチを「モード2」側に入れて
いるため、ていでん丸 miniは点灯しない

切

②ジャックから電源コードを抜くと明るく点灯する
（停電やブレーカーが落ちた時にも点灯する）
連続点灯時間：約12時間

部屋の照明を付ける
（停電時はそのまま持ち運んでブレーカーを
照らして確認することも可能）

”ていでん丸 mini”の点灯は消える